

■MacOSX の設定方法(Mac OSX10.5 以降の場合)

ここでは、ルーター機能がないNTT 機器と MacOSX を直接接続する場合の、一般的なネットワーク設定を解説しています。

お使いの MacOSX のバージョンによっては、画面の内容が本マニュアルと異なる場合があります。

1 NTT 機器の LAN 端子とパソコンの LAN 端子を LAN ケーブルで接続します。



LAN ポートがない機種の場合は、イーサネットアダプタを使用します。

2 画面左上の「アップルメニュー」(リンゴのマーク)をクリックし、[システム環境設定]を選択します。



3 [ネットワーク]をクリックします。



4 [ネットワーク]画面が表示されたら、画面左下の[+]ボタンをクリックします。



5 下記画面が表示されたら、[インターフェイス]の項目をクリックし、メニューを表示させます。



6 メニューから[PPPoE]をクリックします。



7 下記画面が表示されたら、[Ethernet]が[Ethernet]を選択していることを確認し、[作成]ボタンをクリックします。



8 [アカウント名]、[パスワード]には別紙「インターネット設定情報」を見ながら、必要な情報を入力します。
[詳細...]ボタンより、インターネットに自動的に接続する設定を行い、最後に[適用]ボタンをクリックします。

アカウント名には設定情報の「PPPoE 接続 ID」を入力してください。

パスワードには設定情報の「PPPoE 接続パスワード」を入力してください。

チェックを入れてください。

[詳細...]ボタンをクリックし、[PPP]タブ画面で「必要な時に自動的に接続」にチェックをすると、ブラウザなどの起動により、インターネットに自動接続します。

9 左上の赤い丸いボタンで画面を閉じます。以上で、設定は完了です。